



智能无线漏水探测器使用说明书 GW-4325

乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

201708 V1.0

智能无线漏水探测器

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威无线漏水探测器由发射器和漏水探头两部分组成,可安装在靠近地面的墙面或其它物体的表面。当水或其它导电液体浸没探头时,漏水探测器会立即鸣响并发送报警信号到SmartC智能网关。由于采用了超低功耗和双向无线通讯技术,电池寿命可达10年以上。


本产品可单独使用;如需联网报警,必须与乐得威SmartC智能网关配套使用。

主要特点


- ✓ Z-Ginger 全数字、高可靠、广覆盖、低功耗物联网无线双向网络
- ✓ 超低待机功耗,电池寿命可达10年以上
- ✓ 不锈钢探头,耐腐蚀
- ✓ 探头分离设计,易于安装,防潮、防水淹
- ✓ 防宠物、昆虫误报
- ✓ 手动测试功能
- ✓ 电量检测,低电量报警

产品示意图

正面



发射器内部



1. 发射器
2. 发射指示灯
3. 漏水探头
4. 测试/绑定按键
5. 电池卡座

安装

用双面胶或螺丝将发射器和漏水探头安装在靠近地面的墙面或其他物体的表面,漏水探头距地面约5mm。

低电量提醒：当电池电量过低时，探测器会发送低电量报警信号到网关。网关接收到探测器低电量报警时不会现场警鸣，只会通知用户。

使用方法

漏水探测器使用前，请与SmartC智能网关进行绑定：

长按绑定按键5秒，指示灯持续闪烁并发起绑定请求。在ZGinger Mini软件上新建智能设备绑定，详情可参考SmartC智能网关使用说明书“ZGinger Mini软件操作-绑定智能设备”部分。

短按测试按键可向SmartC网关发起一次测试报警。

技术参数

工作电源	3VDC (1*CR2450扣式电池)
电流	待机电流：≤3μA 报警电流：≤30mA
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤-105dbm
射频控制范围	室内约30m，无障碍约100m
使用温度	-10℃~60℃
相对湿度	≤ 80%（不结露）
发射器尺寸（长*宽*高）	71mm×35.5mm×19mm
探头尺寸（长*宽*高）	71mm×12mm×36mm
总重量	55g(含电池)

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

- 1、保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。
- 2、对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有。



深圳市乐得威科技有限公司

地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话：0755-28779595 0755-28779405

网址：www.gingerway.com